

Індивідуальний зарядний пристрій для шахтарських ліхтарів
з центральним контактом з "+" полярністю

"KLBS-I"

П А С П О Р Т

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Індивідуальний зарядний пристрій для шахтарських ліхтарів з центральним контактом з "+" полярністю "KLBS-I" призначений для зарядки Li-Ion акумуляторів світильників рудничних головних особливовибухобезпечних "ЛЮКС-Е" ААЖР 676624 001 або інших з аналогічними параметрами

Зарядний пристрій забезпечує заряд акумуляторів постійним струмом $(1000 \pm 100) \text{mA}$ з обмеженням вихідної напруги на рівні $(4,2 \pm 0,1) \text{V}$

Заряд акумуляторних батарей проводити в умовах нормальних значень факторів зовнішнього середовища за ГОСТ 15150

- температура навколишнього повітря $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$,
- відносна вологість повітря (45 - 80)%,
- атмосферний тиск (630 - 800) мм рт.ст.

2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення зарядного пристрою здійснюється від мережі $\sim 220 \text{V}$, 50Гц.

Припустиме відхилення напруги живлення від плюс 10% до мінус 15%

Кількість приладів, що заряджаються одночасно, - 1 шт.

Час заряду акумуляторної батареї - 10 годин.

3 ПІДГОТОВКА Й ПОРЯДОК РОБОТИ.

Підключити зарядний пристрій до мережі $\sim 220 \text{V}$ 50Гц. Проконтролювати загоряння зеленим кольором світлодіода, розташованого на верхній кришці.

Установити фару світильника на контакт (ключ) зарядного пристрою, ключ повинен потрапити у виріз контактної втулки. Повернути фару за годинниковою стрілкою на 180° до замикання негативного контакту фари із пружинним контактом, проконтролювати, що колір світлодіода змінився із зеленого на червоний. Провести заряд акумуляторної батареї протягом часу 10 годин.

Увага! Заряд проводити при відключених джерелах світла світильника.

Примітка: При проведенні заряду акумуляторних батарей необхідно додатково керуватися вказівками, викладеними в експлуатаційній документації на світильники, що заряджаються.

Після закінчення часу заряду зняти фару з зарядного пристрою, повернувши її на 180° проти годинникової стрілки.

Відключити зарядний пристрій від мережі $\sim 220 \text{V}$ 50Гц.

Увага! Не залишати зарядний пристрій на тривалий час підключеним до мережі без навантаження.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- включати зарядний пристрій при знятій кришці;
- заряджати акумуляторну батарею більше 10 годин;
- заряджати акумуляторні батареї інших типів без узгодження з виробником

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект поставки входять

Зарядний пристрій KLBS-I

Паспорт

Упакування

- 1 шт.,

- 1 шт

- 1 шт

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк експлуатації індивідуального зарядного пристрою для шахтарських ліхтарів з центральним контактом з "+" полярністю "KLBS-I" становить 18 місяців з дня вводу в експлуатацію, але не більше 24 місяців від дня продажу.

7. СВДЧЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ

Індивідуальний зарядний пристрій для шахтарських ліхтарів з центральним контактом з "+" полярністю "KLBS-I" зав. № _____ перевірений на ПАТ "ЕЛМІЗ" і визнаний придатним для експлуатації.

Дата перевірки 14.12.15

Представник ВТК Генер. Сурженко

